Integration EVTEC DC Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist Schritt 3 für die Anbindung einer EVTEC-Ladestation an das Eponet-Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: Grundanleitung zur Integration von Ladestationen

grafik.png

> Softwareversionen EVTEC
> : Es ist mindestens der Softwarestand 2.0 erforderlich.

Um eine Verbindung zur Ladestation herzustellen, kann die IP-Adresse der Ladestation in den Webbrowser eingegeben werden.
Anschließend ist die Anmeldung mit dem Benutzernamen „service“ und dem Passwort „8080“ möglich.

Anschließend öffnet sich die folgende Seite.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 13.56.25.png

Nun kann das Netzwerk konfiguriert werden. Zunächst muss „Interfaces“ ausgewählt werden. Danach öffnet sich das folgende Fenster.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.20.38.png

Klicken Sie anschließend auf „Network“

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.20.46.png

Anschließend können Sie entweder DHCP oder eine statische IP-Adresse zuweisen.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.20.56.png

Klicken Sie nach der Einstellung auf „save“ und kehren Sie zur ersten Einstellungsseite zurück. Klicken Sie anschließend auf „OCPP“ und nehmen Sie folgende Einstellungen vor.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 13.56.36.png

Anschließend können Sie den OCPP-Link eingeben:
wss://ocpp.eponet.io/1.6J/3xQv/„Seriennummer“

Kehren Sie anschließend zur ersten Einstellungsseite zurück und wählen Sie „Authentication“ aus. Nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.03.48.png

Klicken Sie anschließend auf „AllowAuthMethods“ und nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor, falls Sie ISO-15118 aktivieren möchten.

Bildschirmfoto 2025-04-11 um 14.13.15.png

> Anschließend müssen Sie die Ladestation neu starten, damit alle Änderungen wirksam werden.

Checkliste:

- Software überprüft / auf dem neuesten Stand?
- Internet konfiguriert / online?
- OCPP-Server: „Eponet Link“ ausgewählt und Ladestation im Eponet-Portal online?
- Laden mit RFID-Karte getestet? (Überprüfen Sie die Funktion und ob alle Einstellungen korrekt sind).

Fahren Sie nun wieder mit Schritt 4 fort.

Version #9
Erstellt: 11 April 2025 13:01:45
Zuletzt aktualisiert: 22 August 2026 07:19:16 von David Brouwer