

# Konfiguration Hager Witty Pro

Nachdem die Ladestation mit dem Eponet Portal verbunden wurde, navigieren Sie bitte ins Ladegerät Dashboard und wählen dort die Ladestation aus. Gehen Sie dann auf den Reiter "Konfiguration" und stellen folgende Einstellungen sicher:

Groß (Bildschirmfoto 2026-05-28 um 11.36.19).jpeg

Mit diesen Einstellungen stellen Sie sicher, dass die Ladestation sich korrekt Verhält und somit auch alle Features vom Eponet Portal unterstützt

Einstellung	Wert
MeterValueSampleInterval	60
AuthorizationCacheEnabled	false
AuthorizeRemoteTxRequests	true
HeartbeatInterval	30
MeterValuesSampledData	ENERGY.ACTIVE.IMPORT.REGISTER,POWER.ACTIVE.IMPORT ,POWER.OFFERED,CURRENT.IMPORT,VOLTAGE

Eine komplette Beispiel Konfiguration können Sie hier: [ocpp-config-10409.pdf](#) herunterladen

Groß (Bildschirmfoto 2026-05-28 um 11.35.27).jpeg

Glückwunsch. Die Ladestation ist nun korrekt konfiguriert und kann im Eponet Portal sowie im Lastmanagement von Eponet verwendet werden

Zuletzt aktualisiert: 28 Mai 2026 09:39:04 von Pascal Nyffenegger