

Configurer la stratégie de recharge sur le chargeur et sur les cartes RFID

Définir une stratégie par défaut pour un chargeur (stratégie de chargeur)

Il s'agit de la section centrale des paramètres EMS, dans laquelle vous définissez la **stratégie par défaut** pour chaque chargeur.

Pour ouvrir cette section :

1. Accédez à **EMS → Paramètres**.
2. Cliquez sur l'onglet « **Stratégie de chargeur** ».

Vous verrez un tableau répertoriant tous les chargeurs attribués à des sites. Les colonnes importantes sont les suivantes :

Colonne	Signification
NOM	Nom du chargeur + identifiant interne
N° DE SÉRIE	Numéro de série
OBJETS	Objet / propriété associé(e)
STRATÉGIE	Stratégie standard actuelle (menu déroulant)
NOM DE LA BALISE	Nom technique de la balise du chargeur
Action	Bouton « Envoyer la stratégie »

Pour modifier la stratégie par défaut :

1. Dans la colonne « **STRATÉGIE** », ouvrez le menu déroulant correspondant au chargeur souhaité.

2. Sélectionnez la nouvelle stratégie (exemples disponibles dans le système : CHARGEMENT CONTINU, CHARGEMENT PRIORITAIRE, VERROUILLÉ, etc.).
3. Cliquez sur le bouton « **Envoyer la stratégie** » situé à droite de cette même ligne.

Important : si un message d'erreur s'affiche lors de l'envoi de la stratégie pour un chargeur, veuillez d'abord vérifier s'il est bien attribué à un site. Vous pouvez le vérifier dans l'onglet « Attribuer des chargeurs ».

EMS- Charger send strategy.png

Que se passe-t-il lorsque vous cliquez sur « Envoyer la stratégie » ?

- Le système envoie immédiatement une commande à la borne de recharge.
- La stratégie sélectionnée devient la nouvelle **stratégie par défaut**, qui est enregistrée sur le chargeur lui-même.
- Les futures opérations de recharge qui ne remplaient pas la stratégie utiliseront ce paramètre par défaut.

Remarques importantes : cliquer sur « Envoyer la stratégie » envoie uniquement une commande de mise à jour visant à modifier la stratégie ; aucune autre information n'est transmise.

Remarque : la modification de la stratégie ici ne fait qu'actualiser le *paramètre par défaut*. Un processus de recharge déjà en cours **n'est pas** automatiquement modifié.

Stratégie des cartes RFID (stratégie RFID) – Comment cela fonctionne-t-il réellement ?

Les cartes RFID peuvent également disposer d'une **stratégie par défaut**. Cette stratégie est appliquée sous certaines conditions.

Pour définir une stratégie par défaut pour une carte RFID :

1. Accédez à **EMS** → **Paramètres** → **Stratégie RFID**.
2. Recherchez la carte (par numéro RFID ou ID de référence).
3. Dans la colonne « **STRATÉGIE** », sélectionnez la stratégie souhaitée dans le menu déroulant.

4. Cliquez sur « **Enregistrer** ».

EMS- 4.png

Voici comment la stratégie est appliquée au début d'un processus de chargement :

Il existe deux méthodes de démarrage différentes :

1. Démarrer directement sur le chargeur (en approchant la carte RFID du chargeur)

- Si la carte RFID dispose d'une stratégie par défaut → cette stratégie est envoyée au chargeur.
- Si **aucune** stratégie n'est définie pour la carte RFID → la **stratégie par défaut du chargeur** (celle définie sous « *Stratégie du chargeur* ») est utilisée.

2. Lancement via l'application ou le portail web

- Vous sélectionnez une carte RFID.
- Si la carte dispose d'une stratégie par défaut, celle-ci est déjà présélectionnée.
- Vous pouvez toutefois **modifier la stratégie avant le démarrage, spécifiquement pour cette session de recharge**.
- La stratégie que vous choisissez finalement (celle par défaut de la carte ou une autre) est envoyée au chargeur au début du processus de recharge.

Changement de stratégie pendant un processus de recharge déjà en cours :

- Cela n'est possible qu'à partir du **tableau de bord ou de la page de détails du chargeur**.
- Ouvrez la page du chargeur → accédez à la session de recharge en cours → cliquez sur « **Modifier la stratégie** ».
- La nouvelle stratégie sera appliquée au processus de recharge en cours (en fonction du modèle de chargeur et de l'état actuel).

Résumé des priorités :

Méthode de démarrage	Stratégie utilisée
Carte RFID présentée devant le chargeur	Réglage par carte → si vide → réglage par chargeur
Application / Web	Vous pouvez choisir librement (le standard de la carte est recommandé)
Session en cours	Peut être modifié sur la page de détails du chargeur

Informations complémentaires :

- Vous pouvez effectuer une recherche par numéro RFID ou par identifiant de référence.
- La page affiche une pagination (par exemple « Affichage de 1 à 1 sur 1 RFID »).
- Si aucune stratégie n'est sélectionnée, la carte suit généralement la stratégie du chargeur sur lequel elle est utilisée.

Révision #3

Créé 14 septembre 2026 12:08:13 par shanti

Mis à jour 16 septembre 2026 07:18:03 par shanti