

# Verwaltung aktiver Hsubject-RFID-Tags

## Übersicht

Die Registerkarte „**Hsubject-RFIDs**“ bietet einen vollständigen Überblick und eine Verwaltungsoberfläche für alle RFID-Karten, die über einen aktiven Hsubject-EMP-Roaming-Zugang verfügen. Hier können Sie die Nutzung überwachen, zugewiesene Profile einsehen und Wartungsaufgaben an Ihren aktivierten Karten durchführen.

**Navigation:** Hsubject-Roaming → Registerkarte „**Hsubject-RFIDs**“.

Die Haupttabelle zeigt für jede aktive RFID-Karte die folgenden Informationen an:

- **Kartenummer** – Die eindeutige RFID-Kartenummer (z. B. 788D3104, QWERTY1).
- **Referenz-ID** – Eine beliebige benutzerdefinierte Referenz oder Bezeichnung, die der Karte zugewiesen wurde (kann leer sein).
- **Verwendete Energie** – Gesamtenergieverbrauch über Hsubject-Roaming mit dieser Karte (in kWh).
- **Letzte Verwendung** – Datum und Uhrzeit der letzten Ladevorgang der Karte.
- **Profil** — Das der Karte derzeit zugewiesene Hsubject-Profil, einschließlich wichtiger Preisangaben:
  - Profilname
  - Referenzeinheit (z. B. kWh)
  - Preis pro Referenzeinheit
- **Aktionen** — Aktionssymbole (vor allem das Papierkorbsymbol zum Deaktivieren des Roamings für diese Karte).

emp-rfid.png

## Verfügbare Aktionen

- **Neue Karten hinzufügen (+ Hinzufügen)**
  - Befindet sich in der oberen rechten Ecke der Tabelle.
  - Ein Klick auf diese Schaltfläche öffnet den Assistenten „**Hsubject-Roaming aktivieren**“.

emp-add rfid.png

- Sie können ein Profil sowie weitere RFID-Karten auswählen, die noch nicht für das Hsubject-Roaming freigeschaltet sind.
- Das System berechnet und berechnet die entsprechende Aktivierungsgebühr basierend auf dem ausgewählten Profil und der Anzahl der Karten.

emp-add rfdi-1.png

- **Roaming-Zugang deaktivieren / entfernen**

- Klicken Sie in der Spalte „Aktionen“ für die gewünschte Karte auf das **Papierkorbsymbol**.
- Dadurch wird das Hsubject-Roaming für diese bestimmte Karte deaktiviert, während die Karte in Ihrem Eponet-Konto für die lokale Nutzung aktiv bleibt.
- Bestätigen Sie die Aktion, falls Sie dazu aufgefordert werden.

emp-remove rfid.pngemp-remove rfid pop.png

Eine Rückerstattung der monatlichen Grundgebühren erfolgt nur für die ab dem aktuellen Datum verbleibenden Monate.

## Zusätzliche Funktionen

- **Suchfeld** – Verwenden Sie die Suchleiste oben, um eine bestimmte Karte schnell anhand der Nummer oder der Referenz-ID zu finden.
- **Paginierung** – Verwenden Sie die Schaltflächen „Zurück“ und „Nächste“ unten auf der Seite, um durch mehrere Seiten mit Karten zu navigieren.
- **Nutzungsstatistiken** – Karten mit höherem Energieverbrauch werden in der Regel auf der Registerkarte „**Übersicht**“ unter „Meistgenutzte RFID“ hervorgehoben.

### Wichtige Hinweise:

- In dieser Liste werden nur Karten angezeigt, die erfolgreich aktiviert und bezahlt wurden.
- Durch die Deaktivierung einer Karte wird diese nicht aus Ihrem Eponet-Konto gelöscht – es werden lediglich die Hsubject-Roaming-Berechtigungen aufgehoben.
- Änderungen an zugewiesenen Profilen oder neue Aktivierungen können die Zahlung der entsprechenden monatlichen Grundgebühr erfordern, multipliziert mit der im Profil festgelegten Anzahl der Vorauszahlungsmonate.

---

Version #3

Erstellt: 24 Juni 2026 06:45:01 von shanti

Zuletzt aktualisiert: 9 Juli 2026 10:44:27 von shanti