

# Integration Hager Witty Pro

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Hager Witty Pro (AC) Ladestation ins Eponet Portal.

Verbinden Sie sich mit der Hager Ladestation im Netzwerk via IP Adresse.

Groß (Hager1).jpeg

Benutzername: admin  
Passwort: die ersten 4 Stellen der QR ID auf dem Gerät

Auf dem Gerät befindet sich ein Aufkleber mit QR Code. Daneben steht eine UUID. Die ersten 4 Stellen sind das Passwort. Nach dem ersten Login muss das Passwort geändert werden.

Groß (IMG\_3883).jpeg

Nach erfolgreichem Login, Navigieren Sie zum Punkt "Access management". Von dort klicken Sie auf "Charge point operator". Dann auf den Pfeil neben "not linked"

Groß (Bildschirmfoto 2026-05-28 um 10.39.35).jpeg

Nun können Sie den Eponet Link eingeben. Dieser lautet:

<wss://ocpp.eponet.io/1.6j/101e>

Achtung, die Ladestation fügt Ihre ID automatisch dem Link an.  
Im Beispiel ist der vollständige Link dann:

<wss://ocpp.eponet.io/1.6j/101e/TLqLuDToyt2XtTjgHqEve3>

Die ID, in Beispiel also: TLqLuDToyt2XtTjgHqEve3 benötigen Sie um die Ladestation im Eponet Portal zu registrieren unter Serien Nummer.

Groß (Bildschirmfoto 2026-05-28 um 10.45.48).jpeg

Nach klicken auf "Save" war es das schon und die Ladestation verbindet sich mit Eponet.

Es wird empfohlen, dass bei "Access Methods" CPO badges only gewählt ist

---

Version #3

Erstellt: 28 Mai 2026 09:12:05 von Pascal Nyffenegger

Zuletzt aktualisiert: 28 Mai 2026 09:27:14 von Pascal Nyffenegger