Ladestrategie am Ladegerät und auf den RFID-Karten einstellen

Standardstrategie für ein Ladegerät festlegen (Ladegerät-Strategie)

Dies ist der zentrale Bereich in den EMS-Einstellungen, in dem Sie die **Standardstrategie** für jedes Ladegerät festlegen.

So öffnen Sie diesen Bereich:

1. Gehen Sie zu **EMS → Einstellungen**.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **„Ladegerät-Strategie**“.

Sie sehen eine Tabelle mit allen Ladegeräten, die Standorten zugewiesen wurden. Die wichtigen Spalten sind:

Spalte	Bedeutung
NAME	Name des Ladegeräts + interne ID
SERIEN-NR.	Seriennummer
OBJEKTE	Verknüpftes Objekt / Eigenschaft
STRATEGIE	Aktuelle Standardstrategie (Dropdown)
TAG-NAME	Technischer Tag-Name des Ladegeräts
Aktion	Schaltfläche **„Strategie senden“**

So ändern Sie die Standardstrategie:

1. Öffnen Sie in der Spalte **„STRATEGIE“** das Dropdown-Menü für das gewünschte Ladegerät.

2. Wählen Sie die neue Strategie aus (Beispiele im System: DAUERLADEN, PRIOLADEN, GESPERRT usw.).
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **„Strategie senden“** auf der rechten Seite derselben Zeile.

> **Wichtig**: Wenn beim Senden der Strategie für ein Ladegerät eine Fehlermeldung erscheint, überprüfen Sie bitte zunächst, ob es einem Standort zugewiesen ist. Dies können Sie auf der Registerkarte „Ladegeräte zuweisen“ überprüfen.

EMS- Charger send strategy.png

Was passiert, wenn Sie auf „Strategie senden“ klicken:

- Das System sendet sofort einen Befehl an die Ladestation.
- Die ausgewählte Strategie wird zur neuen **Standardstrategie, die** auf dem Ladegerät selbst gespeichert wird.
- Zukünftige Ladevorgänge, die die Strategie nicht überschreiben, verwenden diese Standardeinstellung.

> **Wichtige Hinweise:** Durch Klicken auf „Strategie senden“ wird lediglich ein Aktualisierungsbefehl zum Ändern der Strategie gesendet; es werden keine weiteren Informationen übertragen.

> **Hinweis**: Das Ändern der Strategie hier aktualisiert lediglich die *Standardeinstellung*. Ein bereits laufender Ladevorgang wird dadurch **nicht** automatisch geändert.

RFID-Kartenstrategie (RFID-Strategie) – So funktioniert es wirklich

RFID-Karten können ebenfalls eine **Standardstrategie** haben. Diese Strategie wird unter bestimmten Bedingungen angewendet.

So legen Sie eine Standardstrategie für eine RFID-Karte fest:

1. Gehen Sie zu **EMS → Einstellungen → RFID-Strategie**.
2. Suchen Sie nach der Karte (nach RFID-Nummer oder Referenz-ID).
3. Wählen Sie in der Spalte **„STRATEGIE“** die gewünschte Strategie aus dem Dropdown-Menü aus.
4. Klicken Sie auf **„Speichern**“.

EMS- 4.png

So wird die Strategie beim Start eines Ladevorgangs angewendet:

Es gibt zwei verschiedene Startmethoden:

1. Direkt am Ladegerät starten (RFID-Karte an das Ladegerät halten)

- Wenn die RFID-Karte eine Standardstrategie hat → wird diese Strategie an das Ladegerät gesendet.
- Wenn für die RFID-Karte **keine** Strategie festgelegt ist → wird die **Standardstrategie des Ladegeräts** (die unter *„Ladegerät-Strategie“* festgelegte) verwendet.

2. Start über die App oder das Webportal

- Sie wählen eine RFID-Karte aus.
- Verfügt die Karte über eine Standardstrategie, ist diese bereits vorausgewählt.
- Sie können **die Strategie** jedoch noch **vor dem Start speziell für diesen Ladevorgang ändern**.
- Die Strategie, für die Sie sich letztendlich entscheiden (Kartenderstandard oder eine andere), wird zu Beginn des Ladevorgangs an das Ladegerät gesendet.

Strategiewechsel während eines bereits laufenden Ladevorgangs:

- Dies ist nur über das **Dashboard bzw. die Detailseite des Ladegeräts** möglich.
- Öffnen Sie das Ladegerät → gehen Sie zum aktuellen Ladevorgang → klicken Sie auf **„Strategie ändern**“.
- Die neue Strategie wird auf den laufenden Ladevorgang angewendet (abhängig vom Ladegerätemodell und dem aktuellen Status).

Zusammenfassung der Prioritäten:

Startmethode	Verwendete Strategie
RFID-Karte auf das Ladegerät gehalten	Karteneinstellung → falls leer → Ladegeräteeinstellung
App / Web	Sie können frei wählen (Kartenstandard wird empfohlen)
Laufende Sitzung	Kann auf der Detailseite des Ladegeräts geändert werden

Weitere Informationen:

- Sie können nach RFID-Nummer oder Referenz-ID suchen.

- Die Seite zeigt eine Paginierung an (z. B. „Anzeigen 1 bis 1 von 1 RFID“).
- Wenn keine Strategie ausgewählt ist, folgt die Karte normalerweise der Strategie des Ladegeräts, an dem sie verwendet wird.

Version #3
Erstellt: 14 September 2026 12:08:13 von shanti
Zuletzt aktualisiert: 16 September 2026 07:18:03 von shanti