# Integration Juice Ladestation

- Integration Juice Charger me 3 Ladestation ins Eponet Portal

# Integration Juice Charger me 3 Ladestation ins Eponet Portal

Diese Anleitung ist der Schritt 3 für die Aufschaltung einer Juice me 3 AC Ladestation ins Eponet Portal.

Schritt 1 finden Sie unter diesem Link: Grundanleitung Integration Ladestationen

Juice_Charger_me_3-2854367322.webp

Software Versionen Juice me 3 AC Ladestation V2.0.1 ist getestet.

Der QR-Code zur Integration ist im Lieferumfang der Ladestation enthalten.

## Ladestation via j+ pilot App aufschalten

Bildschirmfoto 2025-10-06 um 11.02.29.png

Die Juice me 3 AC Ladestation wird über die j+ pilot App via Bluetooth konfiguriert. Hierzu benötigen Sie zwingend den QR-Code  mit dem integrierten PIN. Wir empfehlen Ihnen diese Vorbereitungen (App herunterladen und vorbereiten) genug früh vor der Installation zu tätigen.

Zugangsdaten zur Config App von Juice müssen vorher erstellt werden.

**Wichtig:** Die Ladestation muss Software Version V2.0.1 oder höher haben. Notieren Sie bitte die Serien-Nummer Ihrer Juice me 3 Ladestation (z.B. JCME3210180xxxxx). Diese Serien-Nummer benötigen Sie nachher im Eponet Portal.

Verbinden Sie sich mit der App „j+ pilot“ und navigieren Sie zum Punkt "Backend". Hier stellen Sie alles wie auf den Screenshots zu sehen ein.

IMG_2272.PNG

OCPP-URL: wss://ocpp.eponet.io/1.6J/20D0/

IMG_2271.PNG

IMG_2270.PNG

Speichern Sie im Anschluss die Einstellungen und starten Sie die Ladestation über die App neu.

**Checkliste:**

- Software kontrolliert / neuester Stand?
- Internet konfiguriert / online?
- OCPP Server: Eponet Link ausgewählt und Ladestation Online auf dem Eponet Portal?

> Bitte stellen Sie sicher, dass Konfiguration korrekt eingestellt ist. Bitte beachten Sie, Eponet ist nicht verantwortlich, wenn die Ladestation falsch konfiguriert und zum Beispiel offline Laden erlaubt ist und dadurch keine korrekte Abrechnung im Eponet Portal erfolgt.

Fahren Sie nun wieder mit dem Schritt 4 weiter.