

# Integration XCharge DC Ladestation ins Eponet Portal

Die XCharge Ladestation wird vom Lieferant installiert. Der OCPP Link muss ebenfalls über den Lieferant eingetragen werden. Dieser lautet: <wss://ocpp.eponet.io/1.6j/1738/>

Es ist wichtig, nur den Link wie oben beschrieben einzutragen, da die Station automatisch ihr ChargePointID einträgt. Also die Serien Nr. Anhängt.

Nachdem die Ladestation online gekommen ist, sollen noch folgende Einstellungen in der Config der Ladestation eingetragen werden:

AuthorizationCacheEnabled	false
AuthorizeRemoteTxRequests	true
HeartbeatInterval	30
LocalAuthListEnabled	false
MeterValueSampleInterval	30
StopTransactionOnInvalidId	true

Dies sind die wichtigsten Einstellung die für das optimale Funktionieren der Ladestation in Zusammenhang mit Eponet Portal und Lastmanagement notwendig sind.

---

Version #2

Erstellt: 23 April 2026 14:32:44 von Pascal Nyffenegger

Zuletzt aktualisiert: 23 April 2026 14:43:24 von Pascal Nyffenegger